Raksturīgie griezumi Neretas ielas parbūvē
Mērogs 1:100

Pk 1+20 ÷ Pk 3+40



Pk 3+40 ÷ 4+20



Pk 4+20 ÷ T.B.



W1 - proj. 0.4kV kabeļlīnija
EST - proj. pilsētas sakaru kanalizācija
SK - proj. sakaru kanalizācija
WP - proj. pilsētas ielu apgaismojums
WS - proj. pilsētas sēkņa KL

A tips (brauktuve)
Asfaltbetons SMA 11; PMB, h=4cm
Asfaltbetons AC 22 bin; PMB, h=6cm
Nesaistīts šķembu-grants slānis h=30cm
Drenējošā kārta, saliktas 1.g.k. h=60cm
Esoša grunts

B tips (ietvju brauktuves)
Asfaltbetons SMA11, PMB, h=4cm
Asfaltbetons AC 22 bin; h=6cm
Nesaistīts šķembu-grants slānis h=30cm
Saliktas 1.g.k. h.kārta, h=30cm
Esoša grunts vai esošā grants

C tips (ietves, apvienotais velosipēdu)
Betona bruģa akmentiņi h=6cm vai 8cm
Smilts slānis ar starpā ieslīp. h=5cm
Nesaistīts šķembu-grants slānis h=30cm
Saliktas 1.g.k. h.kārta, h=30cm
Esoša grunts vai esošā grants

G esoŗe līg is
G esošais

Mezgls A M 1:25



Mezgls B M 1:25



Piezīmes.
1.Visi izmēri doti metros, ja nav norādīts savādāk.



W2 - proj. 20kV kabeļlīnija
W1 - proj. 0.4kV kabeļlīnija
W1d - proj. LDZ 0.4kV kabeļlīnija
EST - proj. pilsētas sakaru kanalizācija
UKT - proj. pilsētas ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli
LK - proj. pilsētas lietus kanalizācija
G3 - proj. gāzesvads

Esošā 0.4kV KL no TP-1304 Z-4 (kabeļu izvietojumu jāprecizē dabā veicot kontrolrakumu)
Proj. 0.4kV KL savienojuma uzmava Nr.5
aizsargcaurule Ø110 450N L=6m
Proj. 0.4kV KL AXMK 4x240 L = 236m
Proj. 0.4kV KL AXMK 4x95 L = 8m
+ aizsargcaurule Ø110 450N L=6m
Proj. 0.4kV KL savienojuma uzmava Nr.6
Proj. 0.4kV KL AXMK 4x240 L = 65m
Proj. 0.4kV KL AXMK 4x240 L = 42m
Proj. 0.4kV KL AXMK 4x240 L = 25m
Proj. 0.4kV KL AXMK 4x240 L = 25m
Proj. 0.4kV KL AXMK 4x16 L = 22m
Proj. 0.4kV KL AXMK 4x16 L = 22m
Proj. pēcuzskaites KL AXMK 4x16 L = 22m
Proj. pēcuzskaites KL pa ēkas fasādi 2.5-3m augstumā 2xAXMK 4x16 2xL = 20m
Proj. pēcuzskaites KL 2xAXMK 4x16 2xL = 12m
Proj. pēcuzskaites savienojuma kārbas pie ēkas fasādes 2.5-3m augstumā
Proj. 0.4kV KL Neretas Nr.18 AXMK 4x35 L = 29m +aizsargcaurule Ø110 1250N L=24m
Proj. 0.4kV KL Neretas Nr.18 AXMK 4x35 L = 90m aizsargcaurule Ø110 1250N L=23m
Proj. 0.4kV KL uz balstu Nr.1 AXMK 4x70 L = 52m +aizsargcaurule Ø110 1250N L=40m
Demontējamā 0.4kV sadalne S-663
Demontējamā 0.4kV KL aizsargcaurule Ø110 1250N L=12m
Demontējamā 0.4kV PKL
Demontēt 0.4kV PKL balstu Nr.4 vietā izbūvēt proj.b.Nr.1 Gs04P-10
Proj. 0.4kV sadalne S-663 0.2m no žoga
Proj. pievienojuma vietā esošajā sadalnē
Proj. pievienojuma vietā esošajā sadalnē S-6526
LU sadalnes demontēt
Proj. US-1
Proj. US-2
Proj. US-3
Proj. US-4
Proj. US-5
Pāreja Nr.4 aizsargcaurule Ø110 1250N L=17m
aizsargcaurule Ø110 450N L=12m
aizsargcaurule Ø110 450N 2xL=6m
aizsargcaurule Ø110 1250N L=12m
aizsargcaurule Ø110 450N L=4m
aizsargcaurule Ø110 1250N L=10m
aizsargcaurule Ø110 1250N L=9m
aizsargcaurule Ø110 450N 2xL=6m
aizsargcaurule Ø110 1250N L=14m
aizsargcaurule Ø110 450N L=9m
Izbūves gaitā jāprecizē proj. ūdensvada ieguldīšanas dziļums
Lietus kanalizācijas LK šķērsojums ar proj. 0.4kV KL
Lietus kanalizācijas LK šķērsojums ar proj. 0.4kV KL
Kanalizācijas K1 šķērsojums ar proj. 0.4kV KL
Ūdensvada no UM-6 šķērsojums ar proj. 0.4kV KL
Kanalizācijas K1 šķērsojums ar proj. 0.4kV KL
Kanalizācijas K1 šķērsojums ar proj. 0.4kV KL
Ūdensvada no UM-7 šķērsojums ar proj. 0.4kV KL
Ja nav iespējams ievērot minimālo attālumu starp komunikācijām 0.25m, k omunikācijas šķērsošanu veikt zem tās.
Ūdensvada no UM-8 šķērsojums ar proj. 0.4kV KL
Ūdensvada no UM-9 šķērsojums ar proj. 0.4kV KL
Kanalizācijas K1 šķērsojums ar proj. 0.4kV KL
Kanalizācijas K1 šķērsojums ar proj. 0.4kV KL
Ūdensvada no UM-10 šķērsojums ar proj. 0.4kV KL
Ūdensvada šķērsojums ar proj. 0.4kV KL
Izbūves gaitā jāprecizē proj. ūdensvada ieguldīšanas dziļums
Gājēju vārti-1,0m
Gājēju vārti-1,0m
Gājēju vārti-1,0m